

INSTRUCTIONS POUR L'INSPECTION ET LE NETTOYAGE DES LIGNES DE VIE VERTICALES



INSPECTION DES LIGNES DE VIE

- De nombreux indices indiquant que la ligne de vie n'est plus aussi solide et doit être mise hors service peuvent être révélés lors d'une inspection visuelle de la corde. Ceci inclut :
 - Des traces de fibres cassées ou sérieusement usées
 - Des traces de brûlure ou de fonte
 - Des traces de poussière - une grande quantité de poussière peut indiquer que la corde a perdu sa solidité en raison des particules abrasives attaquant les fibres individuelles. Ceci est particulièrement inquiétant si la poussière ne peut être facilement enlevée de la corde, ou si elle semble avoir pénétré dans la corde
 - Des traces d'huile, de graisse ou de peinture - ces substances chimiques peuvent endommager les fibres de la corde
 - Chaque ligne de vie doit comporter une étiquette lisible. S'il n'y a pas d'étiquette, la ligne de vie doit être mise hors service

INSPECTION DU MATÉRIEL

- L'inspection visuelle des composants du matériel peut révéler des indices indiquant que la ligne de vie doit être mise hors service. Ceci inclut :
 - Des traces de corrosion et/ou de poussière rouge
 - Des traces de fissures ou l'existence d'arêtes coupantes
 - Un mauvais fonctionnement du matériel (les mousquetons et crochets ouverts doivent pouvoir s'ouvrir et se fermer sans problème, les coulisseaux de sécurité doivent pouvoir glisser librement le long de la ligne de vie, suivre les instructions d'inspection du fabricant)

NETTOYAGE

- Nettoyer une ligne de vie permet de prolonger sa durée de vie et rend l'inspection plus facile. Nous conseillons de procéder comme suit :
- Toute corde particulièrement sale ou recouverte de boue doit être rincée à l'eau. Une brosse douce à poils en nylon peut être utilisée si nécessaire.
- La corde peut être laissée à tremper dans une baignoire d'eau avec un détergent doux, adapté pour laver le type de fibre dont votre corde est fabriquée (p. ex. nylon, polyester).
- La corde doit être bien rincée pour éliminer tout le détergent doux.
- La corde doit être pendue dans un endroit ombragé, à l'abri des rayons UV du soleil ou des lumières fluorescentes, pour sécher à l'air. Une corde ne doit jamais être placée dans un sèche-linge, car la température peut être suffisamment élevée pour l'endommager.

RANGEMENT

- Les lignes de vie doivent être rangées dans un endroit propre, sec et bien ventilé, à l'abri des rayons directs du soleil et de la chaleur extrême, et à distance des substances chimiques.